

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2013, mis käsitleb kuvarite energiamärgistust

	Näitaja	Näitaja või väärtus ja täp-sus	Seade
1.	Tarnija nimi või kaubamärk.	HP, Inc.	
	Tarnija aadress.	Ziya Cavumirza, HP Printing and Computing Solutions S.L.U. Jesus Serra Santamans 8, 08174 Sant Cugat del Valles Barcelona, ES	
2.	Mudelitähis	HP E22 G4(HSD-0052-A)	
3.	Energiatõhususe klass standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	D	
4.	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine standardse heledusvahemiku (SDR) puhul	13,0	W
5.	Energiatõhususe klass laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul	Ei kohaldata	
6.	Sisselülitatud seisundi energiatarbimine laiendatud heledusvahemiku (HDR) puhul, kui seda rakendatakse	Ei kohaldata	W
7.	Energiatarbimine väljalülitatud seisundis, kui see on asjakohane	0,3	W
8.	Energiatarbimine ooteseisundis, kui see on asjakohane	0,4	W
9.	Energiatarbimine võrguühendusega ooteseisundis, kui see on asjakohane	Ei kohaldata	W
10.	Kuvari liik	Arvutikuvar	
11.	Suuruste suhe	16 : 9	
12.	Ekraani eraldusteravus	1 920 x 1 080	pixels
13.	Ekraani diagonaal	54,6	cm
14.	Ekraani diagonaal	22	tolli
15.	Ekraani nähtava osa pindala	12,7	dm ²
16.	Kasutatud ekraanitehnoloogia	LED LCD	
17.	Heleduse automaatne reguleerimine (Automatic Brightness Control, ABC)	Ei	
18.	Häältuvastuse andur	Ei	
19.	Kohalolekuandur	Ei	
20.	Kujutise (vaikimisi) värskendussagedus	60	Hz
21.	Tark- ja püsivara uuenduste minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates)	8	Aastat
22.	Varuosade minimaalne tagatud kättesaadavus (turule laskmise lõpetamise kuupäevast alates)	7	Aastat
23.	Minimaalne garanteeritud tootetugi	7	Aastat
	Tarnija pakutava üldgarantii miinimumkestus	3	Aastat

24.	Toiteallika liik	Sisemine	
25.	Välisloiteallikas (mittestandardne ja lisatud tootekarpi)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Sisendpinge	- V
	<i>iii</i>	Väljundpinge	- V
26.	Standardne välisloiteallikas (või sobiv välisloiteallikas, kui see ei ole lisatud tootekarpi)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Nõutav väljundpinge	- V
	<i>iii</i>	Nõutav (minimaalne) voolutugevus	- A
	<i>iv</i>	Nõutav voolusagedus	- Hz